

SISTEMA GESTIONE ALLARMI

UC4

BUS 1	BUS 2	BUS 3	BUS 4
IN GRUPPO SPRINKLER IN GRUPPO BI UNI 45 IN PORTA REI 01 IN PORTA REI 02	IN SOLLEVAMENTO 3 IN SOLLEVAMENTO 3 IN Pd ESTRATTORE F IN SERRANDA REI IN PORTA REI 03 IN PORTA REI 04	IN SOLLEVAMENTO 1 IN SOLLEVAMENTO 1 IN SOLLEVAMENTO 2 IN SOLLEVAMENTO 2	IN Pd ESTRATTORE A IN PORTA REI 05 IN PORTA REI 06 IN SERRANDA REI IN PORTA REI 07 IN PORTA REI 08
VARIO + SCHEDA 8 IN	VARIO + SCHEDA 8 IN	VARIO + SCHEDA 8 IN	VARIO + SCHEDA 8 IN

BUS 5	BUS 6	BUS 7	
IN Pd ESTRATTORE E IN Pd ESTRATTORE D IN Pd ESTRATTORE G IN Pd ESTRATTORE H	IN Pd ESTRATTORE B IN Pd ESTRATTORE C	IN LUCE ASCENSORE 1 IN FEM ASCENSORE 1 IN LUCE ASCENSORE 2 IN FEM ASCENSORE 2 IN QE 1° INTERRATO IN QE 2° INTERRATO IN CENT. ALLARMI IN CENT. CONTROLLO IN CENT. GESTIONE IN BIGLIETTERIA AUT. IN ESTRATTORE A IN ESTRATTORE B IN ESTRATTORE C IN ESTRATTORE D	IN ESTRATTORE E IN ESTRATTORE F IN ESTRATTORE G IN ESTRATTORE H IN SOLLEVAMENTO 1 IN SOLLEVAMENTO 2 IN SOLLEVAMENTO 3 IN BLOCCO G.E. IN SCAMBIO RETE/G.E. IN AUM. QE GENERALE IN ACCESSO 1 IN ACCESSO 2 IN USCITA 1 IN ALLARME WC
VARIO + SCHEDA 8 IN	VARIO + SCHEDA 8 IN	n.2 VARIO + n.4 SCHEDE 8 IN	

UT-1

ICD 63 MESSAGGI

Ch 2.2

N.	DA	A	PARAMETRI	LINEA
01	ENEL	QE GRUPPO ELETT.	3F+N – 100kW	FG7-M1 3(1x95)+1x50+T
02	GRUPPO ELETT.	QE GRUPPO ELETT.	3F+N – 100KVA	FG100M1 3(1x70)+1x35+T
03	QE GRUPPO ELETT.	GRUPPO ELETTROGENO	presenza rete	FG70-M1 4x2,5
04	QE GRUPPO ELETT.	SEZ GRUPPO SPRINKLER	3F+N – 30kW	FG100M1 3(1x25)+1x16
05	QE GRUPPO ELETT.	SEZ. GRUPPO BI UNI45	3F+N – 20kW	FG100M1 4x16
06	QE GRUPPO ELETT.	QE GENERALE	3F+N – 70kW	FG7-M1 3(1x70)+1x35+T
07	QE GENERALE	CASSE AUTOMATICHE	F+N – 1kW	FG70-M1 3G2,5
08a	QE GENERALE	ASCENSORE 1 luce	F+N – 1kW	FG70-M1 3G2,5
09a	QE GENERALE	ASCENSORE 2 luce	F+N – 1kW	FG70-M1 3G2,5
08b	QE GENERALE	ASCENSORE 1 fem	3F+N – 6kW	FG70-M1 5G10
09b	QE GENERALE	ASCENSORE 2 fem	3F+N – 4kW	FG70-M1 5G10
10	QE GENERALE	TOTEM	F+N – 3kW	FG70-M1 3G6
11	QE GENERALE	QE OFFICE	F+N – 3kW	FG70-M1 3G6
12	QE GENERALE	QE 1° INTERRATO	3F+N – 15kW	FG70-M1 5G16
13	QE GENERALE	QE 2° INTERRATO	3F+N – 15kW	FG70-M1 5G16
14	QE GENERALE	SEZ. ESTRATT. "A"	3F – 1,5kW	FG100M1 4G2,5
15	QE GENERALE	SEZ. ESTRATT. "B"	F+N – 0,6kW	FG100M1 3G4
16	QE GENERALE	SEZ. ESTRATT. "C"	F+N – 0,6kW	FG100M1 3G4
17	QE GENERALE	SEZ. ESTRATT. "D"	3F – 1,1kW	FG100M1 4G2,5
18	QE GENERALE	SEZ. ESTRATT. "E"	3F – 1,1kW	FG100M1 4G2,5
19	QE GENERALE	SEZ. ESTRATT. "F"	3F – 3kW	FG100M1 4G4
20	QE GENERALE	SEZ. ESTRATT. "G"	3F – 3kW	FG100M1 4G4
21	QE GENERALE	SEZ. ESTRATT. "H"	F+N – 0,6kW	FG100M1 3G4
22	QE GENERALE	SEZ. SOLLEVAMENTO 1	3F+N – 3kW	FG70M1 5G4
23	QE GENERALE	SEZ. SOLLEVAMENTO 2	3F+N – 3,2kW	FG70M1 5G4
24	QE GENERALE	SEZ. SOLLEVAMENTO 3	3F+N – 3kW	FG70M1 5G4
30	QE OFFICE	MOTOCONDENSANTE	F+N – 1kW	FG70M1 3G4
31	QE OFFICE	ESTRATTORE	F+N – 0,3kW	FG70M1 3G2,5

01 01 80

Comune di Firenze

Parcheggio interrato nell'area
F.S. di Porta al Prato
P.U.E. C2 LEOPOLDA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Progettazione e Direzione Lavori:
EOS Consulting s.r.l.
Arch. Riccardo Roda
Via Verrazzo 2, Firenze (FI)
Arch. Maria De Santis
via del Porcellana 45, Firenze (FI)

Progettazione Impianti Elettrici:
Ing. Corrado Prosperi - Arezzo
Via XXV Aprile 18
52100 - AREZZO

Operatore - Proprietà:
Cepa S.p.A.
viale Hanoi 16, Pontassieve (FI)

Stato	Data	Elabor.	Approv.
Emiss.	04/08/2006	CESARI S.	PROSPERI C.
1° aggior.			
2° aggior.			
3° aggior.			
4° aggior.			
Success.			

Note:

Titolo:
IMPIANTO ELETTRICO

80 ELE

Oggetto:
LAY-OUT DISTRIBUZIONI

Elaborato
4E

Scala * * *

cepa edilizia firenze

MD7.3A.08
16/11/2002